

VARIATEUR MONOPHASE 3A 28/31/35 - 20039399

Vitesse variable de 0 à 100%. Bouton lumineux fonction marche - arrêt. Potentiomètre en façade. Réglage mini et maxi à l'intérieur du boîtier. Caractéristiques :

- En fonction de : vitesse - débit
- En fonction de : vitesse - débit
- Alimentation : 230V
- Alimentation : 230V
- Indice de protection : 54
- Indice de protection : 54
- Intensité (ampères) : 3.00
- Intensité (ampères) : 3.00
- Conformité RoHs : Non
- Conformité RoHs : Non

Côte d'encombrement : A = 1258mm, B = 82mm, C = 145mm

